


Размерный эскиз ITAK EXI BXT



Принципиальная схема ITAK EXI BXT



BXT ML4 BD EX 24 и BXT BAS EX - полностью укомплектованные блоки для применения в искробезопасных цепях. УЗИП отвечает требованиям FISCO.

- Предварительно смонтированный блок для двух цепей Ex (i)
- Собственные емкость и индуктивность пренебрежимо малы
- Для применения согласно зонной концепции молниезащиты на границах М33 0в – 2 и выше

Тип	ITAK EXI BXT 24
Арт. №	989 408
Класс УЗИП	TYPE 2 [P]
Система контроля состояния УЗИП	LifeCheck
Номинальное напряжение (U <sub>N</sub> )	24 В
Максимальное длительное рабочее напряжение пост. тока (U <sub>c</sub> )	33 В
Максимальное входное напряжение в соответствии с EN 60079-11 (U <sub>i</sub> )	30 В
Максимальный входной ток в соответствии с EN 60079-11 (I <sub>i</sub> )	0,5 А
Полный номинальный ток разряда (8/20 мкс) (I <sub>n</sub> )	20 кА
Номинальный ток разряда (8/20 мкс) на линию (I <sub>n</sub> )	5 кА
Уровень напряжения защиты линия-линия при I <sub>n</sub> C2 (U <sub>p</sub> )	≤ 52 В
Уровень напряжения защиты линия-PG при I <sub>n</sub> C2 (U <sub>p</sub> )	≤ 1400 В
Уровень напряжения защиты линия-линия при 1кВ/мкс C3 (U <sub>p</sub> )	≤ 45 В
Уровень напряжения защиты линия-PG при 1кВ/мкс C3 (U <sub>p</sub> )	≤ 1100 В
Последовательное сопротивление на линию	1,0 Ом
Частота среза линия-линия (f <sub>G</sub> )	7,7 МГц
Ёмкость линия-линия (C)	0,8 нФ
Диапазон рабочих температур (T <sub>u</sub> )	-40 °C ... +80 °C
Степень защиты	IP 65
Способ монтажа	настенный во взрывоопасных зонах 1 и 2
Подключение вход/выход	гермоввод M20 x 1,5
Поперечное сечение, одножильный жесткий проводник	0,08-4 мм <sup>2</sup>
Поперечное сечение, гибкий проводник	0,08-2,5 мм <sup>2</sup>
Поперечное сечение соединительного проводника с шиной уравнивания потенциалов	4 мм <sup>2</sup>
Момент затяжки (клеммы)	0,4 Нм
Заземляется через	винтовую клемму
Материал корпуса	серый алюминий
Стандарты проверки для установленных УЗИП BXT	IEC 61643-21 / EN 61643-21, ГОСТ Р 54986-2012
Разрешения, сертификаты установленных УЗИП BXT	ATEX, IECEx, CSA

### Принадлежности для ITAK Ex (i)

#### Монтажный набор

Монтажный набор для установки ALGA 5 X на мачтах и трубах.

Тип	MS ALGA 5 X
Арт. №	906 059
Материал	NIRO

